

Technischer Hinweis – Kompatibilitäts-Matrix für SolarEdge Home Dreiphasen-Wechselrichter und Batterien

Folgende Matrix zeigt die Kompatibilität zwischen SolarEdge Home Dreiphasen-Wechselrichtern und SolarEdge Home Batterien, wie auch mit Batteriespeichern von Drittanbietern. Die Tabelle beinhaltet außerdem die maximale Anzahl von Batterien bzw. Batteriemodulen pro Wechselrichter. Informationen zur Kompatibilität zwischen dem SolarEdge Home Netzwerk und den Wechselrichtern finden Sie im [technischen Hinweis - SolarEdge Home Netzwerk Plug-in Kit Auswahl \(ENG\)](#).

	Modell-Name	SolarEdge Home Batterie - Niedervolt	BYD Batterie-Box Premium LVS	LG Chem LV Batterie	SolarEdge Home Batterie - Hochvolt
Maximale Anzahl von Batterien pro Wechselrichter		1-5 Batteriemodule pro Wechselrichter	1-6 Batteriemodule pro Wechselrichter	Bis zu 2 Batterien mit RESU Plus Box pro Wechselrichter	Bis zu 3 Batterien pro Wechselrichter
SolarEdge Home Hub-Wechselrichter – dreiphasig	SExxxK-RWB48	✓	✓ ¹	✓ ¹	✗
SolarEdge Home Wave-Wechselrichter – dreiphasig (ehemals StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter) ²	SExxxK-RWS	✓ ^{1,2}	✓	✓ ³	✗
SolarEdge Home Wave-Wechselrichter – dreiphasig (ehemals SolarEdge Dreiphasen-Wechselrichter für kurze PV-Stränge)	SExxxK-RWB	✗	✗	✗	✓ ¹

¹ Unterstützung von Firmware-Versionen in Vorbereitung

² Unterstützt ab Produktionswoche 30, 2021. Davon ausgeschlossen sind "BYD-only" Seriennummern SE*K-RWS48BEB4. Die Produktionswoche kann anhand der Seriennummer des Wechselrichters ermittelt werden. "SxKWJ" kennzeichnet die Produktionswoche KW im Jahr JJ. Beispiel: "SJ3021" wurde hergestellt in Kalenderwoche 30, 2021

³ Davon ausgeschlossen sind "BYD-only" Seriennummern SE*K-RWS48BEB4